



КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(БЕЛСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ ТИПА



N 115

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ПО "БелВАР"

В ТОМ, ЧТО НА ОСНОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
измерители параметров антенн модуляционные: ПК7-15, ПК7-16,
ПК7-17, ПК7-18, ПК7-19, ПК7-20, ПК7-21, ПК7-22

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОД
N РБ 03 16 0121 94 И ДОПУЩЕН К ПРИМЕНЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



В.Н. КОРЕШКОВ

28

июля

199 4 г.

Подлежит публикации
в открытой печати

46



УТВЕРЖДАЮ
Директор МЦСМ
Жагора Н.А.
15 "07 1994г.

Измерители параметров
антенн модуляционных
ПК7-15, ПК7-16, ПК7-17, ПК7-17,
ПК7-18, ПК7-19, ПК7-20,
ПК7-21, ПК7-22

Внесены в Государственный реестр
средств измерений, прошедших
государственные испытания

Регистрационный № РБ 03 16 0121 94
(ПК7-15); №8008-8 (8007-80 СС);
№8009-80 (ПК7-17) (8008-80 СС) (ПК7-18);
№8011-80 (ПК7-19) (8009-80 СС) (ПК7-20);
№8013-80 (ПК7-21) (8010-80 СС) (ПК7-22);
№8012-80 (8011-80 СС) (ПК7-22)
(8012-80 СС)
(8013-80 СС)
(8014-80 СС)

Выпускается по ЕЭI.407.033 ТУ

Назначение и область применения

Измерители параметров антенн модуляционные ПК7-15...ПК7-22 предназначены для измерения уровней слабых шумовых и синусоидальных сигналов при определении параметров антенн радиометрическими методами, а также при других видах измерений в том числе в составе информационно-измерительных систем. Измерители ПК7-15...ПК7-22 являются высокочувствительными приборами, обеспечивающими измерение абсолютных и относительных значений мощности слабых шумовых и синусоидальных сигналов, уровень которых меньше уровня собственных шумов прибора.

Отличительные особенности приборов—высокая чувствительность, широкий диапазон измерений.

Области использования приборов:
радиоастрономические измерения;
измерение потерь в атмосфере;
измерение параметров антенн;
измерение мощности синусоидальных сигналов;
измерение интенсивности источников шума;
калибровка генераторов шума измерения экранировки СВЧ устройств, контроль электромагнитной обстановки (помех).

Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающей среды от 5 до 40⁰C;
относительная влажность воздуха до 95% при температуре 30⁰C;
атмосферное давление (100₊₄) кПа; (750₊₃₀) мм рт.ст.;

Блоки высокой частоты, ТПС, фильтры, ОГШ и ГШ с блоком питания могут работать при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50⁰C.

Описание

Принцип действия измерителей ПК7-15...ПК7-22 основан на использовании модуляционного метода приема, обеспечивающего измерение слабых шумовых и синусоидальных сигналов, уровень которых много меньше уровня собственных шумов приборов. Измеряемый сигнал на входе измерителей модулируется по амплитуде с частотой, задаваемой генератором опорного напряжения. Модуляция состоит в попаременном подключению ко входу измерителей измеряемого сигнала и сигнала известной величины (опорного уровня). В качестве источника опорного уровня используется сам модулятор, который в закрытом состоянии (то есть когда он не пропускает измеряемый сигнал) излучает в сторону выхода сигнал с шумовой температурой, равной его физической температуре, то есть около 300К. Высокочастотная часть измерителей построена по схеме супергетеродинного приемника и включает: смеситель, гетеродин, УПЧ, промодулированный сигнал, а также собственные шумы измерителей после преобразования в смесителе и усиления в УПЧ поступает на квадратичный детектор, на выходе которого содержится как немодулированный шум, так и составляющая с частотой модуляции, пропорциональная мощности измеряемого сигнала. Эту составляющую можно выделить, так как спектральная плотность ее на частоте модуляции значительно больше спектральной плотности немодулированного шума измерителей, хотя амплитуда ее много меньше уровня шума. Выделение составляющей с частотой модуляции осуществляется путем синхронной фильтрации и синхронного преобразования этой составляющей в постоянное напряжение. Затем сигнал окончательно фильтруется фильтром низких частот.

Полученное постоянное напряжение индицируется на выходе измерителей.

Измерители измеряют разность уровней измеряемого и опорного сигналов, что позволяет при известной величине опорного уровня определять абсолютные значения измеряемых сигналов.

Каждый измеритель состоит из 3-х основных блоков: высокой частоты, индикации и управления.

Блок индикации осуществляет вывод информации на цифровое табло, аналоговый и кодовый выходы.

Через блок управления осуществляется управление процессом измерения вручную, а также дистанционно кодовыми сигналами от внешнего устройства.

Основные технические характеристики

Диапазон ПК7-15 ПК7-16 ПК7-17 ПК7-18 ПК7-19 ПК7-20 ПК7-21 ПК7-22 частот, Гц

Диапазон

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-------|-----|-------|------|-------|--------|
| частот, Гц | 0,484- | 0,624- | 1,07- | 2-4 | 3,86- | 5,6- | 8,15- | 12,05- |
| | 0,75 | 1,248 | 2,14 | | 5,96 | 8,15 | 12,42 | 17,44 |
| | 0,484 - 17,44 | | | | | | | |

Чувстви-
тельность,

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
| К | 1,5-2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2,5 |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|

✓ Пределы измерения:

синусоидального сигнала, В_т, 10⁻¹⁵-10⁻⁵

шумовой температуры, К, 30-3·10⁻⁵

отношения сигналов 1-10⁹

Погреш-
ность
измере-
ния:

синусоидального сигнала, %, ±15

±40 (ПК7-22)

шумовой температуры, %, ±10% ±10%

(300-3·10⁴ K)

в зав. от исполн
шений по диапазону
измерений ±14
(3·10⁴-3·10⁵ K)

+7,5K
(30-300K ПК7-15...
ПК7-20)

+10K
(30-300K ПК7-21,
ПК7-22)

✓ отношения сигналов, %, ± 7

Полоса пропуска ния 3 или 20 МГц

Управление ручное или кодовое;
дистанционное управление
блоком ВЧ на расстояние до 30 м.

Вывод цифровое табло;
информации аналоговый и кодовый выходы

Потребляемая мощность не более 480 ВА.

Габариты,
масса

Блок ВЧ 350x213x455 мм (ПК7-15, ПК7-16, ПК7-18...ПК7-21)
350x213x462,5 мм (ПК7-17);
358x260x387 мм (ПК7-22);
14 кг

Блок инди-
кации 488x173x490 мм;
17 кг

Блок управ-
ления 488x173x490 мм;
17 кг

Блок пи-
тания ГТШ 335x178x355 мм;
9,5 кг

Генератор шума ох-
лажденный 172x257x154 мм (ПК7-15...ПК7-21)
6 кг

Генератор шума ох-
лажденный 173x302,5x154 мм (ПК7-22)
6 кг

Знак Государственного реестра

Знак государственного реестра наносится на переднюю панель блоков ВЧ, управления и индикации.

Комплектность

- I. Блок ВЧ
2. Блок индикации
3. Блок управления
4. Генератор шума охлажденный
0,484-4 ГГц (ПК7-15...ПК7-18)
5. Генератор шума охлажденный
3,86-12,42 ГГц (ПК7-19, ПК7-20, ПК7-21)
6. Генератор шума охлажденный
12,05-17,44 ГГц (ПК7-22)
7. Генератор шума газоразрядный (ПГШ)
0,484-4 ГГц (ПК7-15...ПК7-18)
8. Генератор шума газоразрядный
3,86-12,42 ГГц (ПК7-19, ПК7-20, ПК7-21)
9. Генератор шума газоразрядный
12,05-17,44 ГГц (ПК7-22)
10. Блок питания ПГШ.
- II. ТПС 0,4-1,2 ГГц (ПК7-15, ПК7-16)
12. ТПС 1-4 ГГц (ПК7-17, ПК7-18)
13. ТПС 4-12,42 ГГц (ПК7-19...ПК7-21)
14. ТПС 12,05-17,44 ГГц (ПК7-22)
15. Фильтр 0,624-1,248 ГГц (ПК7-15, ПК7-16)
16. Фильтр 1,07-2,14 ГГц (ПК7-17)
17. Фильтр 2-4 ГГц (ПК7-18)
19. Фильтр 3,86-8,15 ГГц (ПК7-19, ПК7-20)
20. Фильтр 8,15-12,42 ГГц (ПК7-21)
21. Запасные части
22. Принаадлежности
23. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
24. Формуляр.

Проверка

Проверка измерителей ПК7-15...ПК7-22 осуществляется в соответствии с разделом "Проверка измерителей параметров антенн ЕЭI.407.014 ТО.

Рекомендуемые средства поверки:

Установка ГИ-2; ГИ-5 ГИ-6; ГИ-8


Нормативные документы

ГОСТ 22261-82, ГОСТ 2.601-68, ЕЭI.407.033 ТУ.

Заключение

Измерители параметров антенн модуляционные ПК7-15...ПК7-22 соответствуют требованиям НТД на них.

Изготовитель - ПО "БелВАР".

Главный инженер
по "БелВАР"

O. A. Медведев
"14" 06 1994г.

Чурж