



Датчики давления МИДА-13П	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № Взамен № 17636-03
------------------------------	---

Выпускаются по технической документации ТУ4212-044-18004487-2003 и ГОСТ 22520-85

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики давления МИДА-13П (в дальнейшем – датчики) предназначены для непрерывного преобразования избыточного давления (ДИ), абсолютного давления (ДА), разрежения (ДВ) и избыточного давления - разрежения (ДИВ) жидкостей и газов, неагрессивных к материалам контактирующих деталей, в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока в системах контроля и управления давлением, использующихся, в том числе, в пищевой промышленности.

ОПИСАНИЕ

Датчики давления МИДА-13П состоят из тензопреобразователя, воспринимающего измеряемое давление и преобразующего его в выходной сигнал разбаланса тензометрического моста, и электронного преобразователя, питающего тензомост и преобразующего выходной сигнал тензомоста в унифицированный выходной электрический сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока.

Тензопреобразователь и электронный блок конструктивно размещены в едином корпусе.

Измеряемое давление через штуцер подается в рабочую полость и воздействует на металлическую мембрану, на внешней поверхности которой жестко закреплен полупроводниковый чувствительный элемент. Он представляет собой монокристаллическую сапфировую подложку, на поверхности которой сформированы гетероэпитаксиальные кремниевые резисторы (структура «кремний на сапфире» – КНС), соединенные в тензочувствительную мостовую схему; выводы от схемы соединены с коллектором, имеющим жесткие контакты.

В кожухе, герметично соединенном с тензопреобразователем и узлом ввода, находятся электронный блок, смонтированный на печатной плате, которая закреплена на основании, и потенциометры для корректировки НУЛЯ и ДИАПАЗОНА выходного сигнала. Корректор ДИАПАЗОНА в датчиках с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,5\%$ может отсутствовать. В датчике моделей МИДА-13П-К(Н) корректоры НУЛЯ и ДИАПАЗОНА отсутствуют, а корректировка этих параметров осуществляется с помощью устройств обнуления или связи.

Взрывозащищенные датчики моделей МИДА-13П-Ex имеют маркировку взрывозащиты "0ExiaIICT4", соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ, глава 7.3, ПТЭ и ПТБ, глава Э3.2 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. Вид взрывозащиты датчиков "искробезопасная электрическая цепь".

Датчики моделей МИДА-13П-Вн с маркировкой по взрывозащите IExdIIIBT4"Х" имеют вид взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" уровня "d" по ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.0-99.

Датчики модели МИДА-ДИ-13П-М не имеют корректоров НУЛЯ и ДИАПАЗОНА.

В датчиках моделей МИДА-13П-К, МИДА-13П-КН в состав электронного блока входит микропроцессор, который используется для алгоритмической компенсации погрешностей измерения и перенастройки диапазона измерений.

В датчиках моделей МИДА-13П-КН может производиться перенастройка диапазонов измерения и (или) смещение нижнего предела измерения за счет перепрограммирования микропроцессора.

Датчики моделей МИДА-13П-Вн-Г датчиков имеют встроенный блок грозозащиты, который предназначен для защиты их от воздействия импульсных перегрузок до 4 кВ/2 кА, вызванных грозовыми разрядами и промышленными помехами.

Для подключения кабеля связи датчика с внешними приборами выполняется прямой или угловой сальниковый узел ввода, или разъем, или кабель. Узел ввода датчиков моделей МИДА-13П-Вн выполнен под присоединение металлурукава с размещением внутри него кабеля связи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерения, МПа, поциальному ряду:	ДИ: от 0...0,01 до 0...160; ДА: от 0...0,04 до 0...10; ДВ: от 0...0,01 до 0...0,1; ДИВ: от (-0,02)...0,02 до (-0,1)...2,4
Базовые пределы измерений, МПа, датчиков моделей МИДА-13П-КН с перенастройкой верхнего предела измерений не ниже 0,1 базового верхнего предела или нижнего предела измерений не выше 0,9 базового верхнего предела:	ДИ: от 0...0,1 до 0...160; ДА: от 0...0,4 до 0...10;
Пределы допускаемой основной погрешности, % от диапазона изменения выходного сигнала, кроме датчиков моделей МИДА-13П-К(Н):	$\pm 0,15, \pm 0,2, \pm 0,25$; – кроме датчиков с верхним пределом измерения ниже 0,04 МПа и МИДА-13П-М, МИДА-ДИВ-13П; $\pm 0,5$; $\pm 1,0$ - для МИДА-13П-М, МИДА-ДИВ-13П
Вариация выходного сигнала, % от диапазона изменения выходного сигнала	0,1
Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур от минус 40°C до плюс 80 °C, кроме датчиков моделей МИДА-13П-К(Н), % от диапазона изменения выходного сигнала, не более:	1,6 для датчиков класса точности 0,15; 2,0 для датчиков классов точности 0,2 и 0,25; 3,0 для датчиков класса точности 0,5; 4,0 для датчиков класса точности 1,0
Пределы допускаемой суммарной погрешности в диапазоне рабочих температур моделей МИДА-13П-К(Н), определяющейся как максимальное отклонение действительной характеристики преобразования от расчетной, % от диапазона изменения выходного сигнала:	$\pm 0,25$ и $\pm 0,5$
Пределы изменения выходного сигнала:	(4...20) мА; (0...5) мА; (U _h -U _b), где U _h = (0...5) В, U _b = (2...10) В
Напряжение питания постоянного тока, В:	3,6 - 36 – в зависимости от выходного сигнала датчика
Дополнительная погрешность датчиков с выходным сигналом (4-20) мА, вызванная воздействием радиочастотных электромагнитных полей в полосе частот	$\pm 0,5$

(26-1000) МГц с напряженностью 130 дБмкВ/м, или 3 В/м (степень 2 жесткости испытаний по ГОСТ Р 51317.4.3), % от диапазона изменения выходного сигнала, не более:	
Степень защиты датчиков от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14254-80:	IP65 – кроме моделей МИДА-13П-Вн; IP64 – для моделей МИДА-13П-Вн
По устойчивости к микросекундным импульсным помехам большой энергии датчики моделей МИДА-13П-Вн-Г соответствуют ГОСТ Р 51317.4.5:	класс 4 условий эксплуатации технических средств с несимметричными линиями значительной протяженности, критерий качества функционирования - В
Средняя наработка на отказ, ч:	180000
Средний срок службы, лет, не менее:	12
Масса, кг, не более	0,25 – кроме моделей с металлическими сальниками; 0,5 - для датчиков с металлическими сальниками
Габаритные размеры, мм, не более	от Ø31,5×107 до Ø39×210 без длины кабеля

Датчики предназначены для работы при температуре окружающей и измеряемой сред от минус 40°C до плюс 80°C.

По устойчивости к климатическим воздействиям датчики соответствуют исполнению У** категории размещения 2 и УХЛ**3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 40°C до плюс 80°C.

По степени защищенности от воздействия пыли и воды датчики имеют исполнение IP65 и IP64 по ГОСТ 14254-80.

По устойчивости к воздействию вибрации датчики относятся к группе исполнения G2 по ГОСТ 12997-84.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на прибор или титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков давления МИДА-13П входят:
 датчик давления МИДА-13П - 1 шт. (поставляется в соответствии с заказом);
 руководство по эксплуатации - 1 экз. (допускается прилагать по 1 экз. на партию от 2 до 10 датчиков, поставляемых в один адрес);
 паспорт - 1 экз.;
 свидетельство о поверке (допускаются отметки о поверке в паспорте);
 кольцо (для монтажа датчика на магистрали) – 1 шт.;
 кольцо (для датчиков с сальником) – 2 шт.;
 кольцо (для уплотнения сальника датчиков моделей МИДА-13П-Вн) – 5 шт.;
 розетка РСГ4ТВ с кожухом (для датчиков с разъемом) – 1 шт.;
 розетка РСГ7ТВ с кожухом (для датчиков МИДА-13П-К(Н) с разъемом);
 гаситель пульсаций (демпфер) - 1 шт. (по дополнительному заказу);
 хомут – 2 шт. с винтом M3 – 2 шт., гайкой M3 – 2 шт., шайбой – 4 шт. (по дополнительному заказу);
 устройство обнуления - для датчиков моделей МИДА-13П-К;
 устройство связи с персональным компьютером, терминал коммуникационный - для датчиков моделей МИДА-13П-КН.

ПОВЕРКА

Проверка датчиков давления МИДА-13П производится в соответствии с разделом «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации МДВГ.406233.033 «Датчики давления МИДА-13П», согласованного руководителем ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС 27.07.06 г.

Перечень образцовых средств и оборудования, необходимого для поверки датчиков:

1. Мультиметр цифровой В7-64 КСМИ.41252.024 ТУ, класс точности 0,01 при измерении напряжения постоянного тока, класс точности 0,05 при измерении постоянного тока.

2. Источник питания постоянного напряжения Б5-44. ТУ 4Е83.233219-78.

Напряжение 0 - 30 В.

3. Манометр грузопоршневой МП-2,5 ГОСТ 8291-83. Класс точности 0,05.

4. Манометр грузопоршневой МП-6 ГОСТ 8291-83. Класс точности 0,05.

5. Манометр грузопоршневой МП-60 ГОСТ 8291-83. Класс точности 0,05.

6. Манометр грузопоршневой МП-600 ГОСТ 8291-83. Класс точности 0,05.

7. Манометр грузопоршневой МП-2500 ГОСТ 8291-83. Класс точности 0,05.

8. Манометр образцовый ИПДЦ ТУ 25-05.2372-79. Классы точности 0,06; 0,1; 0,15 % для пределов измерений от 0,006 до 16 МПа.

9. Манометр образцовый абсолютного давления типа МПА-15 ТУ 50-62-83. Класс точности 0,01.

10. Мановакууметр грузопоршневой МВН-2,5 ТУ 50-46-73. Погрешность ± 5 Па.

Межповерочный интервал – 3 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22520-85. Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия.

ТУ 4212-044-18004487-2003. Датчики давления МИДА-13П. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип датчиков давления МИДА-13П утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Микроэлектронные датчики и устройства» (ЗАО «МИДАУС»)
АДРЕС: 432071, г. Ульяновск, а/я 2697

Генеральный директор
ЗАО «МИДАУС»

В. М. Стучебников

